

CONTROL DE STOCK

Este programa le permite llevar un control del STOCK existente dentro de un almacén, así como el control de pedidos a proveedores o de clientes que tiene pendientes en cada momento.

Asimismo, puede realizar un inventario valorado de las existencias en su almacén y saber cuáles son los artículos bajo mínimo del mismo.

Cargue el programa desde cinta utilizando los comandos NEW ENTER y LOAD "" ENTER.

Mientras está cargando introduzca el cartucho en el Microdrive y se formateará. Seguidamente hará una salvación y verificación de su programa automáticamente.

Para arrancar el programa desde Microdrive teclee los comandos NEW ENTER y RUN ENTER.

El programa ALMACEN está configurado para trabajar con Microdrive, ya que utiliza ficheros, por lo tanto, la primera vez que trabaja con su programa debe elegir la opción 1 del primer menú de selección, con lo cual se le posibilita la elección de su configuración y la posibilidad de crear los cuatro ficheros de datos, a continuación se presentará una pantalla de selecciones para comenzar a introducir datos. Esta primera opción también le posibilita cambiar su configuración cuando cambie la estructura de su sistema. A la pregunta sobre la reinicialización de los ficheros, si usted responde con "S" borrará todos los datos almacenados en los ficheros que tenga en el cartucho.

Si usted ya tiene los ficheros de datos creados, debe elegir la opción 2 del primer menú de selección y aparecerá en pantalla un mapa, representando la capacidad del cartucho e indicando el número de K disponibles para la introducción de datos.

Pulsando cualquier tecla en pantalla, aparecerá un menú de selección con las siguientes opciones:

1. ALMACEN
2. PEDIDOS A PROVEEDORES
3. RECEPCION DE PEDIDOS
4. PEDIDOS DE CLIENTES
5. ENTREGA DE PEDIDOS
6. INVENTARIO VALORADO
7. ARTICULOS BAJO MINIMO
8. PED. PENDIENTES DE RECIBIR
9. PED. PENDIENTES OE ENTREGAR
10. COPIA DE SEGURIDAD
0. FINALIZACION

Para elegir una opción de este menú escoja el número que está a la izquierda y pulse la tecla ENTER.

INSTALACION DE ALMACEN EN MICRODRIVE

Una vez cargado el programa en memoria, si usted desea tener una copia del mismo en un cartucho, deberá elegir la opción 0 dentro del menú de selección, a continuación teclee el comando GO TO 9700

OPCION NUMERO 1. ALMACEN

Esta opción lo permite ir introduciendo los datos correspondientes a las existencias dentro de su almacén, rellene los datos que se le piden por la pantalla correspondiente a cada ficha.

Si de los datos que se indican desea dejarlos en blanco, puede usted hacerlo pulsando la tecla 'ENTER' utilizando la misma tecla cada vez que introduce los datos. Si usted ve que se realiza una grabación sin que usted lo desee en ese momento es porque ha rellenado 46 fichas, que es el máximo que puede introducir en memoria antes de proceder a grabar los datos dentro del fichero correspondiente.

Esta opción te posibilita asimismo poder modificar los datos ya existentes dentro de su almacén, si el código que usted asignó a un artículo ya estaba dado de alta en su almacén, se consideran dos casos: Dejando el dato DENOMINACION en blanco, se asume que es una modificación de todos los datos que tenía grabados para ese artículo, por el contrario, si rellena el dato correspondiente a DENOMINACION, se le preguntará si efectivamente quiere modificar los datos existentes.

OPCION NUMERO 2. PEDIDOS A PROVEEDORES

Esta opción le permite introducir los pedidos que usted realiza a sus proveedores y que están pendientes de entregar, igual que en la opción anterior puede utilizarlo para modificar los datos existentes y siempre se le preguntará sobre la modificación de una ficha. Si código que asignó al número de pedido no se encuentra dado de alta dentro del fichero ALMACEN se le avisará de ello y no se grabarán los datos del pedido correspondiente.

La salida de esta opción se realiza pulsando el comando ENTER cuando se le pidan los datos NUMERO DE PEDIDO, o bien CODIGO.

OPCION NUMERO 3. RECEPCION DE PEDIDOS

Esta opción le permite actualizar los ficheros PROVEEDORES y ALMACEN cuando ha recibido las entregas de sus proveedores. Aunque se le pidan de nuevo todos los datos relativos al pedido, si estos ya existían dentro del fichero PROVEEDORES es suficiente que sólo rellene el dato correspondiente al número de pedido. En caso de que el número de pedido no lo hubiese dado de alta, será importante no dejar en blanco los datos CODIGO, CANTIDAD y PRECIO ya que se realiza la actualización sobre los datos existentes en almacén.

OPCION NUMERO 4. PEDIDOS DE CLIENTES

Mediante esta opción usted puede dar de alta los pedidos de clientes que tiene pendientes de entregar. Como en la opción 2, se puede utilizar para modificar los datos ya existentes dentro del fichero CLIENTES cuando ya existiera el número de pedido.

OPCION NUMERO 5. ENTREGA DE PEDIDOS

Esta opción corresponde a la entrega de pedidos que usted realiza a sus clientes Si el pedido estuviera pendiente de entregar, comprueba que son ciertos los datos del mismo. Si no dio de alta el pedido, es conveniente que rellene los datos correspondientes a CODIGO y CANTIDAD para la correcta actualización de las existencias del almacén.

OPCION NUMERO 6. INVENTARIO VALORADO

Esta opción lo proporcionará. ya sea por pantalla o por impresora, si dispone de ella, todos los artículos que ha ido dando de alta en la opción 1 de ALMACEN. Para cada uno de estos artículos, el ordenador se detendrá y esperará a que pulse una "C" para continuar o una "S" para salir, puesto que si no dispusiese de impresora, no podría leerlo al ritmo de presentación en la pantalla de su televisor.

Una voz finalizada la visualización de todos los artículos, aparecerá en pantalla el total acumulado de estos y le preguntará si sigue leyendo de otro cartucho Si contesta afirmativamente, va acumulando en el total general todos los artículos de los cartuchos utilizados.

OPCION NUMERO 7. ARTICULOS BAJO MINIMO

Esta opción le presentará, por impresora o por pantalla todos los artículos cuyas existencias estén por debajo o coincidan con el punto de pedido.

La vuelta al menú de selección se realizará después de informar sobre el número de artículos leídos.

OPCION NUMERO 8. PED. PENDIENTES DE RECIBIR

Esta opción le permite controlar, como su nombre indica, los pedidos realizados a sus proveedores y que aún no ha recibido.

Al igual que las opciones anteriores se pueden obtener por pantalla o por impresora.

OPCION NUMERO 9. PED. PENDIENTES DE ENTREGAR

Análoga a la opción anterior con la única salvedad de que aquí son pedidos pendientes de entregar a los clientes.

OPCION NUMERO 10 COPIA DE SEGURIDAD

Esta opción le permite obtener una copia de seguridad, de los ficheros en los que se almacenan los datos de almacén, clientes y proveedores.

Es aconsejable hacer una COPIA DE SEGURIDAD diaria. De esta manera, si por algún motivo se le estropeara el cartucho de trabajo, sólo perdería la información introducida en un día.

Para su buen funcionamiento, lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que le van saliendo por pantalla.

Una vez terminada esta opción, automáticamente se vuelve al menú principal.

OPCION NUMERO O. FINALIZACION

Esta opción le permite salir del programa con la seguridad de tener los ficheros cerrados.

Es absolutamente necesario finalizar el trabajo con esta opción, ya que de no hacerlo así, pierde usted datos sobre la capacidad de su cartucho.

NOTA 1. CAPACIDAD

Al realizar cálculos con números, si la cantidad resultante es mayor que 99.999.999 se pierde precisión y le dará un resultado aproximado. De la misma forma, si tiene más de 13 dígitos sólo se presentará en pantalla el resultado de los 13 dígitos de la izquierda.

Aunque se realiza al comienzo del programa una comprobación de la capacidad del cartucho, es conveniente que sepa que sobre una configuración de un Microdrive y con un cartucho de 85K de capacidad, puede introducir 600 fichas de ALMACEN y 250 de pedidos entre CLIENTES y PROVEEDORES.

Si salva el programa en el mismo cartucho, la capacidad de almacenamiento disminuye considerablemente: siendo ésta de 350 fichas en ALMACEN y unas 200 de pedidos.

Si su configuración es de 2 Microdrives, puede usted almacenar 1.200 fichas de ALMACEN y 300 fichas entre PROVEEDORES y CLIENTES.

NOTA 2

Cuando usted tenga datos dentro de sus ficheros, puede ocurrir que en un momento determinado tenga necesidad de eliminar todos los datos existentes en uno de ellos para comenzar a introducirlos de nuevo; para ello dispone de las siguientes opciones :Si lo que desea renovar son los datos del

fichero ALMACEN, salga del menú de opciones y teclee el comando GOSUB 9500; si lo que desea es renovar el fichero de CLIENTES, teclee el comando GOSUB 9550 y si el fichero a inicializar es el de PROVEEDORES, teclee el comando GOSUB 9600. Ha de tener en cuenta que la reinicialización de ficheros, supone perder todos los datos almacenados hasta ese momento en el fichero especificado.

Aunque el programa es salvado en cartucho, cuando se realiza una carga desde la cinta, si usted quiere hacer otras copias de seguridad del mismo, pulse la opción "0" del menú de selecciones, tecleando el comando GOTO 9700 se realiza el formateo del cartucho y se graba el programa con el nombre "run". Si usted no desea formatear el cartucho teclee el comando GOTO 9715 con lo cual sólo se efectuará una salvación y verificación del mismo.